

SOFTWARE UPDATE HANDLEIDING



Wanneer u de ontvanger wilt voorzien van nieuwe software, is het handig om de server te wijzigen naar de Nederlandse server. Met de software op de Nederlandse server zal de kaartlezer actief worden voor de Nederlandse en Vlaamse smartcards. De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd:

1. Druk éénmaal op **MENU**.
2. Druk éénmaal op **PIJLTJE OMHOOG**, selecteer **Download** en druk op **OK**.
3. Na een aantal seconden krijgt u een aantal opties, kiest hier **Instelling** en druk op **OK**.
4. Druk nu éénmaal op de **RODE TOETS**.
5. Vul nu het volgende in: **mytivar.nl/mini**
6. Druk nu éénmaal op de **RODE TOETS** om de invoer op te slaan, daarna éénmaal op **MENU**.
7. Als het goed is keert u terug in het menu, waarbij **Download** nog geselecteerd is. Druk nu op **OK**.
8. De ontvanger controleert nu de verbinding met de Nederlandse server.
9. Selecteer nu **Software download**.
10. De ontvanger controleert nu welke softwareversies beschikbaar zijn.
11. Selecteer de gewenste versie en druk op de **RODE TOETS** om deze te downloaden.

MCAS:

Wilt u gebruik maken van de multicas plugin, voor oa. Mediaguard, Conax, Viaccess, Cryptoworks en Irdeto, volg dan deze stappen:

1. Druk éénmaal op **MENU**.
2. Druk éénmaal op **PIJLTJE OMHOOG**, selecteer **Download** en druk op **OK**.
3. Na een aantal seconden krijgt u een aantal opties, kiest hier **Instelling** en druk op **OK**.
4. Druk eenmaal op **PIJLTJE OMLAAG** en druk nu éénmaal op de **RODE TOETS**.
5. Vul nu het volgende in: **mytivar.nl/mini**
6. Druk nu éénmaal op de **RODE TOETS** om de invoer op te slaan, daarna éénmaal op **MENU**.
7. Als het goed is keert u terug in het menu. Selecteer nu **T Apps** en druk op **OK**.
8. Druk nu op de **BLAUWE TOETS**, druk daarna op **OK**.
9. De ontvanger controleert nu de verbinding met de Nederlandse server.
10. Selecteer nu **Mcas** en druk op de **RODE TOETS**.
11. De ontvanger download nu de plugin. Zodra u krijgt te zien "Installatie gelukt" drukt u op **EXIT**.
12. De ontvanger moet nu opnieuw starten, druk op **OK** om dit uit te voeren.
13. Zodra de ontvanger opnieuw gestart is, drukt u weer op **MENU**, gevolgd door **PIJLTJE OMHOOG**.
14. Selecteer **T Apps** en druk op **OK**.
15. Selecteer nu **Mcas** en druk op de **GROENE TOETS** om de plugin te starten.
16. Wijzig daarna het **Start type** in automatisch door op de **RODE TOETS** te drukken.

Noot:

Gebruikt u alleen de smartcard voor Nederlandse en/of Vlaamse satellietuitzendingen dan is het verstandig om de Mcas plugin niet te gebruiken. Dit doet u door de plugin te **stoppen** en het **start type** te wijzigen in **Handmatig**. Dit kan met dezelfde toetsen als uitgelegd vanaf stap 13 hierboven.